Branddörrstängningscentral

BDC-1A

E-nummer: 6301620

OBS! Max antal detektorer på slingan: 20 stycken
Belastning totalt: 500mA (cirka 7-8 dörrhållarmagneter standard)

Viewtech presenterar en ny branddörrstängningscentral BDC-1A för styrning av magnetuppställda dörrar via rökdetektorer. Centralen kan styra enkel- och dubbeldörrar, med en tidsfördröjning för dubbeldörrar. Detektorslinga med övervakning med slutmotstånd. Dörrarna kan även stängas via branddörrstängningsknapp eller fjärrstyrt från annan anläggning typ brandlarmcentral.

Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning. Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen. Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.

Indikeringar och larm
DRIFT: Indikeras med grön lysdiod.
FEL: Indikeras med gul lysdiod.
BRANDLARM: Indikeras med röd lysdiod.

Växlande potentialfritt larmrelä (1A 24V).

Beskrivning
När en rökdetektor går i larm tänds den röda larmlampan på branddörrcentralen, dörrarna stängs och larmreläet växlar. Dörrutgång DO stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder. Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signal anslutas. Brandlarm återställs genom att trycka in knappen BRAND/ÅTERSTÄLLNING. Test görs genom att trycka in knappen FEL/TEST Inkopplingsanvisning finns att ladda ner.

Specifikationer

Djup (mm):	75
Bredd (mm):	125
Höjd (mm):	175
Vikt (kg):	0.62
Spänning Ut (VDC):	24 - 24

Färg:	Grå
Spänning (VAC):	230 - 230